



www.iranfingertec.com - info@iranfingertec.com - support@iranfingertec.com

ایتم تعریف کاربر:

۱- کلید منو را نگه دارید تا وارد منوی دستگاه شده

۲- پس از ورود به منوی به بخش تعریف رفته :

*** کد کاربر :** کدی که جهت تعریف کاربر باید وارد شود (حداکثر تا ۹ رقم) به یاد داشته باشید کدی

برای کاربران اختصاص می دهید را یادداشت کنید تا هنگام تعریف در نرم افزار هم این کد را به

شخص مورد نظر اختصاص دهید .



نام: در قیمت می توانید نام شخص را به صورت انگلیسی (فینگلیش) بنویسید، جهت فعال شدن صفحه کلید انگلیسی کلید منو (M/ok) را فشار تا حالت تایپ انگلیسی فعال گردد، سپس می توانید نام شخص را وارد کنید و در پایان کلید ESC را جهت پایان ثبت فشار دهید.

ثبت اثر: در این قسمت می توانید اثر انگشت فرد را تعریف کنید (تا ۱۰ اثر انگشت برای هر فرد می توانید تعریف کنید تا اگر انگشتی دچار مشکل گردید بتواند با انگشت دیگری که دارد ورود خروج خود را ثبت کند) وارد این بخش شده و برای تعریف هر اثر انگشت، آن انگشت را شخص ۳ مرتبه پشت سرهم قرار داده تا دستگاه اثر شخص را تطبیق داده و ذخیره کند. (در هر بار تطبیق اثر مستطیل سبز رنگی پر شده) پس از پر شدن ۳ مستطیل اثر فرد تعریف شده و از قسمت ثبت خارج شده، که بعد از خارج شدن در جلوی ثبت اثر تعداد انگشت های تعریف شده شخص را نمایش می دهد.

در صورت تعریف اثر انگشت دیگر مجدد وارد همین بخش شده و انگشت دیگر شخص را تعریف می کنیم.

ک/ع (کلمه عبور): در بخش می توانید رمز عبوری برای شخص ثبت کنید (توسط این قسمت فرد می تواند با کد کاربری + رمز عبور ورود خروج های خود را ثبت کنید).

کارت: این گزینه در دستگاه TA500R وجود داشته که جهت ثبت کارت RFID برای شخص می باشد. (در صورت اختصاص دادن این گزینه فرد با کارت ورود خروج خود را می تواند ثبت نماید). پس از وارد شدن به این بخش کارت را نزدیک بخش کارت خوان دستگاه کرده تا اطلاعات کارت برای این شخص ثبت گردد.

سطح:

کاربر: کاربر عادی که فقط می تواند ورود و خروج خود را در دستگاه ثبت نماید.



مدیر: فردی که دسترسی به منوی دستگاه را داشته و انجام تمام تنظیمات دستگاه.

ذخیره: ذخیره تمام تعاریفی که برای کاربر انجام داده اید. یا کلید (M/Ok)

آیتم مدیریت:

در این قسمت می توانید به مدیریت کاربران تعریف شده در دستگاه پرداخته از قبیل حذف، ویرایش (اضافه کردن اثر انگشت، حذف کردن اثر انگشت، تغییر رمز عبور، تغییر کارت) پرداخته.

اگر به قسمت سمت راست دستگاه نگاه کنید، راهنمایی این موارد را مشاهده می کنید:

که با زدن کلید صفر (0) کاربر را می توانید از دستگاه حذف کرده.

با زدن کلید M/Ok می توانید کاربر را ویرایش کنید.

کلید ۱: می توانید کاربر را در لیست جستجو کرده و اعمال مورد نظر را انجام دهید.

کلید ۲: رکودها ثبت شده کاربر در بازه زمانی مشخص را مشاهده کنید.

کلید ۳: با فشردن این کلید به بخش تعریف کاربر ارجاع داده می شوید.

فلش های بالا پائین هم جهت مرور لیست کاربران تعریف شده.

آیتم ارتباط:

در این قسمت می توانید تنظیمات شبکه را انجام دهید.



آیتم تنظیمات :

در بخش می توانید ، تنظیماتی از قبیل ، تاریخ و ساعت ، زبان دستگاه و ... را انجام دهید .

آیتم USB فلش :

در این قسمت می توانید اطلاعات ورود و خروج (فراخوانی رکورد) ، انتقال کاربران (فراخوانی کاربر)

بارگزاری کاربر (اپلود کاربران)

فراخوانی رکورد: انتقال اطلاعات ورود و خروج کاربران به فلش درایو و انتقال به نرم افزار .

فراخوانی کاربران: توسط این گزینه می توانید از کاربران تعریف شده در دستگاه بکاپ گرفته که در

هنگام لزوم مجدد کاربران را بارگزاری کرده ، تا در صورت اتفاقات پیش بینی نشده مجبور به

تعریف مجدد کاربران نگردیم و یا اینکه اگر مدل مشابه ای دیگر از این دستگاه وجود دارد کاربران

دستگاه ها را به دستگاه دیگر انتقال دهیم تا مجبور به تعریف کاربر در هر دو یا چند دستگاه نشویم .

بارگزاری کاربران : اپلود کاربران از بکاپ گرفته شده یا از دستگاه دیگر .

آیتم اطلاعات :

حذف رکورد: فقط اطلاعات ورود و خروج را از دستگاه حذف می کند (حافظه دستگاه خالی شود).

حذف همه: حذف ورود و خروج ها و کاربران تعریف شده در دستگاه .

حذف مدیران: برداشتن مدیران دستگاه .



آیتم رکورد:

گزارش گیری رکودهای کاربران در دستگاه .

آیتم اطلاعات:

نمایش اطلاعات نرم افزاری دستگاه و میزان استفاده شده از حافظه دستگاه .

مشخصات	
روشن شناسایی	اثر انگشت و رمز عبور (هر کدام به تنهایی و یا ترکیبی)
نوع سنسور	نوری ضدخش
تعداد اثر انگشت قابل تعریف	۲۰۰۰
تعداد تراکنش های قابل ذخیره	۸۰۰۰۰
قرار دادن انگشت	در همه زوایا
زمان شناسایی	کمتر از یک ثانیه
روش ارتباط	شبکه، حافظه USB
باتری داخلی	دارد (۲ ساعت در حالت کار - ۴ ساعت در حالت ذخیره)
دمای موثر	۰ تا ۴۵ درجه سانتی گراد
رطوبت	۲۰ تا ۸۰ درصد
ولتاژ ورودی	DC 12V 1.5A
خروجی صدا	دارد
صفحه نمایش	2.8" Color TFT Screen
پیام رسانی	دارد
زبان فارسی سخنگو و صفحه	دارد

- امکان همسانی با کلیه نرم افزارهای درون سازمانی (تیم برنامه نویسی مقیم)
- دارای ۲ سال ضمانت و ۱۰ سال خدمات پس از فروش
- ساخت کشور مالزی

